DARAMIO

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.

Interrupteur d'éclairage sensoriel – avant

Manuel d'instructions

Interrupteur d'éclairage sensoriel – avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'interrupteur sensoriel réagit au mouvement de la main. Il est situé sur la face avant du rétroviseur et est marqué de deux points noirs. (Le capteur est localisé selon l'option sélectionnée dans le configurateur : en bas au centre, à droite au centre de la hauteur ou à gauche au centre de la hauteur.)

- En cas de combinaison du capteur et de l'éclairage double (CCT), le fait de maintenir la main devant le capteur modifie d'abord la température de couleur puis l'intensité de l'éclairage. Entre les réglages, il est nécessaire de faire une courte pause (moins de 5 secondes). Si l'intervalle dépasse 5 secondes, le réglage revient à l'élément initialement ajusté.)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance absorbée	~ 0.9 W
Alimentation du composant	12-24 V DC
Tension d'entrée de l'alimentation	230 V AC
Tension de sortie de l'alimentation	12-24 V DC (selon le type de LED)
Portée	6 cm

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

1. L'allumage/extinction de l'éclairage s'active en déplaçant (en agitant) la main près du capteur.

2. Le capteur capture les mouvements jusqu'à une distance de 6 cm.

3. L'intensité de l'éclairage peut être réglée en passant la main devant le capteur, jusqu'à l'intensité qui vous convient.

   La température (en cas de choix dual LED) se modifie en maintenant à nouveau la main devant le capteur après une courte pause suite au changement d'intensité (moins de 5 s) – la température de l'éclairage change.

4. L'extinction de l'éclairage LED du miroir s'effectue en effectuant un mouvement (balayage) de la main devant le capteur.



Merci d'avoir choisi notre produit.

Vendeur:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
République tchèque
SIREN (ID): 29460522
N° de TVA intracommunautaire: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabricant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
SIREN (ID): 10888560

www.daramio.be